

OZNACZENIA

P1,P2,P3,P4 – pomieszczenia biurowe

K1,K2,wc – korytarz 1 i 2, wc

RE1 – rozdzielnia elektryczna

- Gniazda 1-faz 16A IP 20/IP 44ogólnego użytku (2x10 +pe)

– łączniki IP 20

KS – gniazdo dla KSERO

CZ – gniazdo dla Czajnika elektrycznego

S – gniazdo dla Serwera

dk – gniazdo 230V, data - kodowane (czerwone z kluczem)

K D T - Gniazdo słaboprądowe K - komputer, D-drukarka sieciowa, T - telefon

Gniazda 1-faz 230 V ogólnego użytku , kodowane data oraz komputerowe i telefoniczne montować w zestawach ramkowych (R2,R3 lubR4) na wysokości 0,5 m .

wypust świetlny– oprawa oświetleniowa np. OKN 236 , świetlówki TLD Super,barwa 840

wypust świetlny- oprawa oświetleniowa np. OKN 258, świetlówki TLD Super,barwa 840

wypust świetlny- oprawa żarowa np. MARC DL 60

- G1 – grzejnik konwektorowy AIRELEC ML 20-2KW (podłączenie w puszce n/t -w/t przy grzejniku)
- G2 – grzejnik konwektorowy AIRELEC ML 20-2KW
- G3 – grzejnik konwektorowy AIRELEC ML 10-1KW
- G4.1 G4.2 – grzejnik konwektorowy AIRELEC ML 10-1KW
- G5 G6 – grzejnik konwektorowy AIRELEC ML 05-500 W

Zasilanie grzejników zakończyć puszkami natynkowo-wtynkowymi na wysokosci 30-40 cm nad podłogą. Grejniki firmy Airelec lub równoważne parametrami.

Ochrona przeciwporażeniowa "szybkie wyłączenie" wg. PN-IEC 60364-4-41
Układ sieciowy TN-C

OBIEKT ADRES STADIUM	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POM. ZAS W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOLY 38-350 Bobowa PROJEKT BUDOWLANY		DATA: VIII. 2009
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA 1:50
mgr inż. Tomasz Rogóż NR UPR: A-NB-7342/66/91			
SPRAWDZIŁ	PODPIS	TYTUŁ RYSUNKU Plan instalacji elektrycznej	NR RYSUNKU 4